FAMALUX-FUNKBOX

Anlernen von Komponenten

COMLINE

Schritt 1:
Funkbox auf einen Ruftaster mit Magnetsteckkontakt (MSK) aufstecken.

Schritt 2:
Im Lieferumfang der Famalux-Funkbox ist ein RJ10-Stecker mit Kabelbrücke enthalten. Stecken Sie diesen RJ10-Stecker in die entsprechende Buchse der Funkbox.



Schritt 3:
Ziehen Sie den RJ10-Stecker wieder aus der Funkbox und lösen Sie innerhalb von 5 Sekunden den Funksender aus. Dabei wird der Code in die Funkbox geschrieben und der Sender (z.B. Funkfinger, Trittmatte etc.) ist angelernt.

Soll ein anderer Sender eingelernt werden, wiederholen Sie die Schritte 1-3. Der vorherige Funkcode wird gelöscht und der neue gespeichert.

Famalux-Funkbox

zum Anschluss von Funkrufgebern

Technische Daten

- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: 0° bis 40° C
- Spannung Eingang: <10V DC über Zimmerbus
- Stromaufn. Ruhe/Betrieb: 0,4mA/0,4mA
- Frequenz: 868,3 Mhz
- Farbe: ähnlich RAL 9010
- Abmessungen (HxBxT): 60x85x20mm

COMLINE Artikel-Nr.: RA-FA-082
Hersteller-Nr.: FTM-0093

Zubehör

- Funkfinger mit Umhängeschnur
- Funkfinger mit Armband
- Funk-Türüberwachung
- Funk-Trittmatte
- Funk-Betteinlage
- Funk-Bewegungsmelder
- Funk-Rauchwarnmelder
- Funk-Schallwächter
- Funk-Sturzmelder
- Funksender, Einbau in externe Geräte